

FASEADOR DIGITAL HASTA 50 kV - AC/DC - SEW



Faseador Digital Hasta 50 kV AC/DC, Modelo MDP-50K

El Faseador Digital modelo MDP-50K de SEW es capaz de determinar fácilmente las secuencias de fases de las líneas aéreas y también determinar las tensiones fase-fase y fase-tierra. Posee un gran display retro iluminado con números fácilmente visibles a una gran distancia.

Características Técnicas

- * Para uso en instalaciones Aéreas
- * Display retro iluminado
- * Medición hasta 50 kV en AC (Lectura directa).
- * Medición hasta 50 kV en DC (Lectura directa).
- * Impedancia de entrada: 400 Mega-Ohm
- * Selección Rango Automático AC: 4,000kV / 40,00kV / 50,0kV
- * Selección Rango Automático DC: 4,000kV / 40,00kV / 50,0kV
- * Faseador incluye pértigas, ganchos de contacto y caja de protección y transporte
- * Determinan fácilmente las relaciones de fases
- * Indicación polaridad positiva o negativa
- * Apagado de manera automática
- * Fuente de alimentación: 2 pilas 1.5 V x 2
- * Indicador de batería baja
- * Estanco, grado de protección IP65

Características Generales Para Solicitarlo

Código : 15020450
Catalogo : MDP-50K
Marca : SEW
Mayor Información : Solicitarla a su proveedor Altapro